

Mode opératoire pour la vérification électrique du Joystick

Au niveau du connecteur du joystick dans le boîtier

Mesure entre :

Fil marron borne 3

Et => 24V cc

Fil blanc borne 1

Fil marron borne 3 joystick en avant ↑ 5V cc

Et => joystick au centre 2.5V cc

Fil noir borne 2 joystick en arrière ↓ 0V cc

Vérifier les mesures entre les bornes 3 et 4

Sur le bornier noir au-dessus du variateur, refaire les mesures entre les bornes XC3 et XC4